

Bild zur Zeit nicht verfügbar

Bild zur Zeit nicht verfügbar

Die Schalter-Karte RSL0x0x dient zum Schalten von Relais und Schützen bis 230V (Übersteuerung des Automatiksignals).  
Auf der Steuerkarte befinden sich bis zu 2 Schalter mit max. 6 Schaltstellungen. Bei 7- bis 12-stelligen Schaltern kann nur 1 Schalter pro Modul eingebaut werden. Befindet sich nur 1 Schalter auf dem Modul, so ist dieser unten eingebaut.

Allgemeiner Typenschlüssel RSL-Steuerkarten:

1. Ziffer: Anzahl LED's oben (hier 0)
2. Ziffer: Schaltstellungen Schalter oben
3. Ziffer: Anzahl LED's unten (hier 0)
4. Ziffer: Schaltstellungen Schalter unten

Die Beschriftungstexte sind frei wählbar und sollten bei Bestellung angegeben werden.

Schutzart: IP 40, durch Abdeckung mit Sichtfenster bis IP 54

Abmessungen

19"-Geräte Breite 8 TE (40.5 mm), Höhe 3 HE (129 mm),  
Einbautiefe < 80 mm

Anschlußklemmen: 2,5mm<sup>2</sup> steckbar, Schraubanschluß

Montage: Im 19-Zoll-Rahmen

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0...50 °C

Transport- und Lagertemperatur -20...+70 °C

Relative Feuchte 5...95%, nicht kondensierend

CE-Konformität

EN 61000-4-2 / IEC 801-2 Elektrostatische Entladung ESD

Kontaktentladung 8 kV / Luftentladung 8 kV

EN 61000-4-5 / IEC 801-5 Surge-Prüfung

Versorgungspg. AC 4 kV, DC 0,5 kV

Signalleitungen 2 kV

EN 61000-4-4 / IEC 801-4 Burst-Prüfung

Eingänge - Ausgänge +/- 2 kV

Versorgungsspannung AC / DC +/- 2 kV

Schalter

Schaltspannung max. 300V AC/DC

Schaltstrom: 150mA / 250V AC/DC

Ruhestrom: max. 5A

Lebensdauer min. 10.000 Schaltspiele

Typenschlüssel	1. Ziffer	2. Ziffer	Schalterstellungen oben	3. Ziffer	4. Ziffer	Schalterstellungen unten	z.B. Auto-Aus oder Ein-Aus
	0	2	2 stelliger Schalter A-0	0	2	2 stelliger Schalter A-0	z.B. Auto-Aus oder Ein-Aus
	0	3	3 stelliger Schalter A-0-1	0	3	3 stelliger Schalter A-0-1	z.B. Auto-Aus-Ein
	0	4	4 stelliger Schalter A-0-1-2	0	4	4 stelliger Schalter A-0-1-2	z.B. Auto-Aus-Sl.1-Sl.2
	0	5	5 stelliger Schalter A-0-1-2-3	0	5	5 stelliger Schalter A-0-1-2-3	z.B. Auto-Aus-Sl.1-Sl.2-Sl.3
	0	6	6 stelliger Schalter A-0-1-2-3-4	0	6	6 stelliger Schalter A-0-1-2-3-4	z.B. Auto-Aus-Sl.1-Sl.2-Sl.3-Sl.4

Klemmen	12	13	14	15	16	17	31	35	32	33	34	36	37
RSL0002							0-1						
RSL0003							A-0-1						
RSL0004													
RSL0202	11	15	12	13	14	17	0-1	31	35	32	33	36	37
RSL0203							A-0-1						
RSL0302	12	13	14	15	16	17	0-1	31	35	32	33	36	37
RSL0303	12	13	14	15	16	17	A-0-1						
RSL0304	12	13	14	15	16	17	A-0-1						
RSL0403	12	13	14	15	16	17	A-0-1-2	31	32	33	34	35	36
RSL0404	12	13	14	15	16	17	A-0-1						
RSL0404	12	13	14	15	16	17	A-0-1-2	31	32	33	34	35	36

Schalter oben

Schalter unten

## Farbcodierung:

LED 01	•	•	•	•	•	•	•
LED 02	•	•	•	•	•	•	•
LED 03	•	•	•	•	•	•	•

grün  
rot  
gelb

invertiert  
direkt  
invertiert

LED 04	•	•	•	•	•	•	•
LED 05	•	•	•	•	•	•	•
LED 06	•	•	•	•	•	•	•

